



## ATLAS COPCO P3500I GENERAATTORI

Atlas Copcon äänieristetty P3500i bensa generaattori. Suosittu malli mökeille ja huoltoautoihin. Renkaat ja kantokahvat helpottavat siirtoa paikasta toiseen. Nimellistaajuus 50 Hz, Nimellisantoteho 3.3 kW, Jatkuva maksimi kuorma 3.0kW, Nimellisvirta 13,0A, Nimellisjännite 230V, Moottori (rpm) 3500, Polttoainesäiliön tilavuus 10 l, Käyttöaika ilman polttoaineen täyttöä nimellisteholla 6 h, Vetokäynnistys, Äänenpainetaso (LpA) 7 m:n etäisyydellä 63 dB(A), Mitat: 580x440x510mm, Paino 45 kg.

**2 120,95 € alv 25,5% | 1 690,00 € alv 0%**

### TEKNISET TIEDOT

<b>Käyttövoima:</b>	Bensa	<b>Käynnistystapa:</b>	Veto- ja sähkö
<b>Nimellisteho (kW):</b>	3,3kW	<b>Nimellisvirta (A):</b>	13,0A
<b>Nimellisjännite (V):</b>	230V	<b>AVR:</b>	Kyllä
<b>Äänieristys:</b>	Kyllä	<b>Vuosimalli:</b>	2024
<b>Käyttötunnit:</b>	1	<b>Tuotekoodi:</b>	8170023098
<b>CE-merkintä:</b>	Kyllä	<b>Paino:</b>	45kg
<b>Kuljetusmitat:</b>	58x44x51cm   0.1 m <sup>3</sup>		

LISÄKUVAT

